

亞太傑盛 *AwinNeT*

DMP330手機設定:

- 網路電話設定:
- 無線網路設定:



◆網路電話設定: (若有附贈瑪凱070門號, 出貨前已設定完成)

▶待機狀態下, 按“主選單”→“網路電話”→“SIP 設定”→“模式設定”擇一進行設定 (共有10個模式可供選擇與設定。若有附贈瑪凱070門號, 出貨前已將模式一設為瑪凱070帳號。例: 0702165242) →“選項”→“編輯”→“帳戶設定”(詳下列說明)→“完成”→”儲存”

✓“帳戶設定”:

- SIP 伺服器位址: msw1.mky.com “選項”→“完成”
- SIP 連接埠: 5060 (預設值,不用改)
- 顯示名稱: 0702165242 “選項”→“完成”
- 使用者名稱: 0702165242 “選項”→“完成”
- 密碼: ***** (瑪凱提供之密碼共5碼) “選項”→“完成”
- 驗證名稱: “編輯” 0702165242 “選項”→“完成”→”儲存”→“返回”→“啓動”(啓動這個模式)。



◆無線網路設定(Wireless Settings):

➤待機狀態下，按“主選單”→“網路電話”→“無線區域網路”→“搜尋網路”→找到您的“無線AP”→“選項”→“連接”→“返回”回到主畫面。

如果設定正確，可以在手機左上方看見 VOIP的 icon。

※ 到一個陌生環境找尋AP也是這樣找尋，如果沒有設金鑰，就可以很快登入!!



◆每次手機開機自動登入無線AP的設定方式：

- 待機狀態下，按“主選單”→“網路電話”→“無線區域網路”→“搜尋網路”→選擇你要的AP，如 **wiphone**→“選項”→“定義存取點”依照下列資料設定完成即可。
 - ✓連線名稱：keep the original value.
 - ✓WLAN網路名稱：keep the original value.
 - ✓網路模式：基礎建設
 - ✓安全模式：公共網路
 - ✓加密方式：WEP
 - ✓WLAN 安全性設定：如果AP有金鑰，請在此處設定
 - ✓TCP/IP 設定：keep the original value.
 - ✓SIP 設定：keep the original value.
 - ✓完成!!
- 回到“無線區域網路”→“存取點設定”→選擇剛設好的存取點→“選項”→“連接”

■ 補充: WiFi AP 金鑰加密方式說明:

➢64 bit:

- ✓HEX: 10 個半形的數字或英文字母(0~9 & A~F)
- ✓ASCII: 5 個半形的數字或英文字母

➢128 bit:

- HEX: 26 個半形的數字或英文字母(0~9 & A~F)
- ASCII:13 個半形的數字或英文字母